

英国 FRASER HP80 高压电源 (8KV)

HP80 Power Units

HP80 高压电源，用于 Fraser 最新型 8KV 高性能静电消除器，除静电性能提高 45%，是国际制造商的最佳选择。




特点及优势

- * HP80 以安全可控的方式为高性能 FRASER 交流静电消除器提供 8KV 高电压和低电流。
- * 卡口连接，用于快速方便连接静电消除器。HP80 可同时连接四个静电消除器。
- * 可选与客户的 PLC 连接实现远程监控，显示静电消除器是否工作或需要清洁。
- * 防护等级 IP54。

技术参数

结构	粉末涂层钢外壳。完全密封绕组式变压器。防护等级 IP54。
输出	7-8 千伏。最大电流 5 毫安。
输入	根据需要，请指定电压和频率。 电源照明开关和保险 (230V: 500mA, 115V: 1A) 标准为3m电源电缆, 除非另行标明。
最大载荷	离子棒及HT电缆-总长10米。
远程监控指示器	可选：-显示高电压状态和离子棒是否需要清洗, 用零电位信号显示电源电压状态为零电压。 -在供电外壳上有模拟LED灯。
环境	最高温度50°，最大湿度70%无冷凝
安全	设计电流限于5mA内。如果电流过高绕组将自行切断电源。当过载或故障被排除后电源将重新启动。

规格尺寸



选型

HP80高压电源 HP80 Power Units

型号	说明
90002	HP80 (8kV) 230V 电源
90032	HP80 (8kV) 110V 电源